

## Agregat prądotwórczy

### Comand PRO 4801 ~1 fazowy / 230V



<b>Parametry elektryczne</b>	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna,
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	4,8kW - 230V
	Współczynnik mocy cos φ	1
	Natężenie max	20,9 A
	Stopień ochrony	IP 21
<b>Silnik</b>	Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH395
	Poj. skokowa / Moc max.	277 cm <sup>3</sup> / 9,5KM
	Paliwo	benzyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	7,3 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	1,9 l/h
	Rozruch	ręczny
	Wymiary	800x570x540 mm
	Ciężar	62kg
	Ciśnienie akustyczne	72dBA z 7m
	Moc akustyczna	97LwA
	Wyposażenie standardowe:	2x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie termiczne, czujnik poziomu oleju,
	<b>Wyposażenie opcjonalne za dopłatą:</b>	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, zestaw transportowy – kółka i rączki transportowe, licznik godzin pracy,