

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INVERTER ACCESS 3500i


Model agregatu
ACCESS 3500i INVERTER

Wyposażony w technologię INVERTER pozwalającą na bardzo stabilne napięcie i częstotliwość, zapewnia optymalną ochronę wszystkich Twoich urządzeń, nawet tych najbardziej wrażliwych (komputer, sprzęt elektroniczny). Dzięki systemowi automatycznej pracy na biegu jałowym, agregat prądotwórczy pracuje na biegu jałowym, gdy nie ma zapotrzebowania na moc, co zwiększa jego żywotność oraz zmniejsza poziom hałasu. Idealny do każdego miejsca pracy lub hobby. Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanym kółkom i ergonomicznej składanej ręczce, bardzo cichy.

Parametry elektryczne	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Regulacja napięcia	Inverter
	Moc max. agregatu	3,4 kW
	Moc ciągła	3,2 kW
	Natężenie max	14.7 A
Silnik	Producent silnika	Worms
	Model silnika	G160-Vi
	Moc silnika	4.26
	Paliwo	benzyna bezołowiowa
	Autonomia (3/4 mocy ciągłej)	6 godz.
	Rozruch	ręczny
Inne	Wymiary	580 x 350 x 535 mm
	Ciężar	29 kg
	Ciśnienie akustyczne	67 dBA z 7m
	Moc akustyczna LwA	92 dBA
	Wyposażenie standardowe:	Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju z lampką ostrzegawczą, Automatyczny bieg jałowy, 2 x 10/16 A Schuko - gniazda jednofazowe, Gniazda zabezpieczone wyłącznikami automatycznymi, Gniazdo ładowarki USB, Zabezpieczenie przed przeciążeniem z lampką kontrolną, Koła i zintegrowany, ergonomiczny, składany uchwyt, Obudowa dźwiękochłonna.
	Wyposażenia opcjonalne:	Zestaw uziemiający (opcja fabryczna): przełącznik różnicowy 30 mA + uziom + skrzynka